

# US 32A 230V



US 32A 00206-R 230V m/ Alu. stativ



US 32A m/integrert stativ

## Undersentral (US)

US får strøm fra fordelingsentral, eventuelt hovedsentral, og formidler denne til mindre bruksenheter. En undersentral har vern, eventuelt nødvendige brytere og stikkontaktuttak med forankoblede jordfeilbrytere. Undersentralen har ikke hovedvern og forutsettes sikret av foranstående vern i fordelings- eller hovedsentral, det vil si tilførselsledningens sikring. Undersentraler bør være utstyrt med stikkontakt for viderekopling. Undersentralen skal være merket med høyeste tillatte merkestrøm for foranstående vern. Det skal være montert nødvendige jordfeilbrytere.

VARENØR.	TYPE
73000	Undersentral US 32A 230V 00206-R** m/ integrert stativ
73010	Undersentral US 32A 230V 00206-R* m/ integrert stativ
73011	Undersentral US 32A 230V 00206-R* m/ Alu. stativ

\* Felles jordfeilbryter

\*\*J.f.bryter på alle kurser

VARENØR.	RESERVEDELER
72900	Kapsling til US 32A komplett m/integrert stativ
72905	Kapsling til US 32A uten stativ
70001	Alu.stativ til US 32A
72800	Dør komplett US 32A for sentral m/integrert stativ
72713	Dørvrider for hengelås
72705	Skaplås OLU type 1844 (rund)
70171	Hengsler
72707	Nøkkel OLU
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75219	Apparatinntak innfelt 332-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75115	ABB jordfeilbryter 40A/30mA 4P
75124	ABB kombiautomat 2-16/C 30mA
75122	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 1/16+N

- **Vekt:** 15 kg
- **Kapasitet:** 12kW
- **Mål:** 412x433x260mm (BxHxD)
- **Vern 230V**

### 73000

ABB jordfeilautomat C16/30mA 3 stk.

### 73010

ABB aut.sikring C 16A 2P 3 stk.  
ABB j.f.bryter 40A/30mA 4P 1 stk.  
ABB jordfeilautomat C 16A/30mA

### 73011 som 73010

- **Antall kW som kan føres i kabel 230V**

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

## Bestykning

32A 230V 00206-R



Andre bestykninger på forespørsel.

### Lås:

OLU

BLU, TEV fåes på forespørsel.