SATCON TUNNELKIOSK TA-2 1250KVA M/ TREVIKLINGSTRAFO

Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger - opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold



Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stål-hengsler og låser.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt lufte-galler, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON TUNNELKIOSK
Trafokapasitet maks:	1250kVA
Primærspenning trafo:	22/11kV
Sekundærspenning trafo:	1000V og 400/230V
Utvendige mål:	B=2445mm, D=3000mm, H=2540mm
Vekt med trafo:	Ca. 5600kg



SATCON TUNNELKIOSK TA-2 1250KVA M/ TREVIKLINGSTRAFO





Høyspent bryteranlegg:

Fabrikat:	Valgfritt
Type:	Valgfritt høyspent bryteranlegg
Eksempel CCV:	1 Lastskillebryter (C) for innkommende kabel
	1 Lastskillebryter (C) for utgående kabel
	1 Effektbryter (V)

Transformator:

Fabrikat:	Valgfritt
Effekt:	1250kVA
Oljetype:	Mineralolje (ester) standard. Miljøolje opsjon.
Regulering:	+2×2,5% -4×2,5% på primærsiden

Avganger, eksempel:

1000V:	1xABB T5V 400A (160-400A)
1000V:	3xABB T4V 250A (100-250A)
400V:	1xABB XT5N EKIP LS/I 400A (160-400A)
400V:	1xABB XT4N EKIP LS/I 250A (100-250A)
400V:	1xABB XT2S TMA 125A (87,5-125A) gruppebryter for stikkontakter
400V:	1×63A stikkontakt (463-6)
400V:	2×32A stikkontakter (432-6)
230V:	3×16A stikkontakter (2/16+j) Schuko