

USM 230V/400V



USM 230V

USM 400V

Minisentral

Disse sentralene er i prinsippet som undersentraler, men har ingen låsbar dør. De er hovedsakelig ment for innendørsbruk, men i noen tilfelle kan de også brukes utendørs. SATEMA Minisentraler blir produsert i aluminium.

VARENDR.	TYPE
73001	Minisentral USM 32A 230V 00206-R*
73048	Minisentral USM 32A 400V 00116-R*

* Felles jordfeilbryter

- **Vekt:** 5,5 kg
- **Kapasitet:** 230V 12kW / 400V 22kW
- **Mål:** 295x400x125mm (BxHxD)

Vern 230V

73001

ABB aut.sikring C 16A 2P 3 stk.
ABB j.f.bryter 40A/30mA 4P 1 stk.

Antall kW som kan føres i kabel 230V

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

Vern 400V

73048

ABB aut.sikring C 16A 4P 1 stk.
ABB aut.sikring C 16A 2P 2 stk.
ABB j.f.bryter 40A/30mA 4P 1 stk.

Antall kW som kan føres i kabel 400V

3x2,5+N+j	416-6	11kW
3x6+N+j	432-6	22kW
3x16+N+j	463-6	43kW
3x35+N+j	4125-6	86kW

Bestykning

32A 230V 00206-R



Bestykning

32A 400V 00116-R



Andre bestykninger på forespørsel.

VARENDR.	RESERVEDELER USM 32A 230V
70005	Stativ sammenleggbart til USM
75235	Sikringsvindu 12 moduler type Mennekes til USM 230V/400V
75219	Apparatinntak innfelt 332-9
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75115	ABB jordfeilbryter 40A/30mA 4P

VARENDR.	RESERVEDELER USM 32A 400V
70005	Stativ sammenleggbart til USM
75235	Sikringsvindu 12 moduler type Mennekes til USM 230V/400V
75220	Apparatinntak innfelt 432-6
75207	Stikkontakt innfelt rett 432-6
75203	Stikkontakt innfelt rett 416-6
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75105	ABB automatsikring C 16A 4P
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75115	ABB jordfeilbryter 40A/30mA 4P