

HS 63A 400V



HS 63A 400V

HS 63A kan leveres med bøylestativ

| VARENØR | TYPE |
|---------|--|
| 71014 | Hovedsentral HS 63A 400V 00113-R uten stativ |
| 71015 | Hovedsentral HS 63A 400V 00203-R uten stativ |
| 71016 | Hovedsentral HS 63A 400V 01103-R uten stativ |

| VARENØR | RESERVEDELER |
|---------|--|
| 72880 | Kapsling til HS 63A |
| 70010 | Stativ til HS 63A |
| 72807 | Dør til HS 63A |
| 72710 | Skaplås OLH type 1844 (rund) |
| 72713 | Dørvrider til hengelås |
| 72708 | Nøkkel OLH |
| 70171 | Hengsler til HS 63A |
| 75245 | Sikringsvindu 8 moduler |
| 75248 | Sikringsvindu 18 moduler |
| 75211 | Stikkontakt innfelt rett 463-6 |
| 75207 | Stikkontakt innfelt rett 432-6 |
| 75203 | Stikkontakt innfelt rett 416-6 |
| 75200 | Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko) |
| 75106 | ABB automatsikring C 32A 4P |
| 75105 | ABB automatsikring C 16A 4P |
| 75101 | ABB automatsikring C 16A 2P |
| 75116 | ABB jordfeilbryter 63A/30mA 4P |
| 75144 | ABB overspenningsvern OVR T23L 40 440 PX |
| 75127 | Schneider selektiv kombivern OV C 60B 4P |
| 72895 | Dekking inntakssikring til HS 63A |

- **Vekt:** 15 kg
- **Kapasitet:** 400V 43kW
- **Mål:** 495x800x315mm (BxHxD)
- **Vern 400V**

71014

ABB aut.sikring C 32A 4P 1 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 4P 1 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 2P 1 stk.
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 4P 1 stk.
 ABB overspenningsvern OVR 1 stk.

71015

ABB aut.sikring C 32A 4P 2 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 4P 1 stk.
 ABB overspenningsvern OVR 1 stk.

71016

ABB aut.sikring C 32A 4P 1 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 4P 1 stk..
 ABB overspenningsvern OVR 1 stk.

- **Antall kW som kan føres i kabel 400V**

| | | |
|-----------|--------|------|
| 3x2,5+N+j | 416-6 | 11kW |
| 3x6+N+j | 432-6 | 22kW |
| 3x16+N+j | 463-6 | 43kW |
| 3x35+N+j | 4125-6 | 86kW |

Bestykning

63A 400V 00113-R



63A 400V 00203-R



63A 400V 01103-R



Andre bestykninger på forespørsel.

Lås:

OLH
 BLH, TEV fåes på forespørsel.