

## FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

**3-veis stikk GS30009010**

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Stikkontakt 3-veis, C-profil. Wago Winsta tilkoblingssystem. 2P. Ingen overspenningsbeskyttelse. 250V. Halogenfri.

**Satema varenr:** 11902

**Bestykning**

**Dimensjoner:**

Installasjonsdybde: 61 mm  
Installasjonshøyde: 50 mm  
Lengde: 180 mm  
Installasjonsbredde: 50 mm  
Format Ecoline

**Vekt:**

**Farge:**

RAL 9010 - Ren hvit

**Overflatebehandling:**

Ubehandlet

**Kapslingsgrad:**

IP20

**Mekanisk styrke**

**Testet  
normer/forskrifter**

**Materialer:**

Blandet materiale



## FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

**3-veis stikk GS30009010**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

N/A

**Ettersyn/kontroll**

Produktet faller inn under entreprenørs regelmessige ettersyn. Produktet trenger ikke eget ettersyn. Produktet kontrolleres for utvendige skader.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Eventuelle skadede deler erstattes med originaldeler.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

**Garanti og vilkår**

Se Satema generelle leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

N/A

**Renholdsvennlighet**

N/A

**Øvrige opplysninger**

Installering

Montasjetype: C-profil

Montasje: På Bæreskinne Ifølge En50022

Montasjetype: Brystningskanal

Kontakt

Antall rørintak: 2:

Belastningsbelastning 2

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning: 0,5 / 4mm<sup>2</sup>

## FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

*3-veis stikk GS30009010*

**Øvrig informasjon:**

Se for øvrig datablad på [satema.no](http://satema.no) med monteringsanvisning.

---

**TEKNISK SERVICE - KONTAKTINFORMASJON**

Importør

**Satema AS**

Enebakkveien 127, 0680 Oslo

Tlf: 22 57 93 00

E-post: [express@satema.no](mailto:express@satema.no)

[www.satema.no](http://www.satema.no)

Leverandør

**UTU Norge AS**

Ensjøveien 20, 0661 Oslo

Tlf: 67 91 16 20

[kundeservice@utunorge.no](mailto:kundeservice@utunorge.no)

[www.utunorge.no](http://www.utunorge.no)